

```

// 1. กำหนด MAC Address ของบอร์ดส่งที่เราอนุญาต (แก้ไขตรงกับบอร์ดของคุณ)

const uint8_t ALLOWED_SENDER_1[] = {0x24, 0x0A, 0xC4, 0xFF, 0xFF, 0xFF};
const uint8_t ALLOWED_SENDER_2[] = {0x30, 0xAE, 0xA4, 0xFF, 0xFF, 0xFF};

void OnDataRecv(const esp_now_recv_info *info, const uint8_t *incomingDataRaw, int len) {

    // ดึง MAC Address ของผู้ส่งมาจาก info

    const uint8_t *sender_mac = info->src_addr;

    // 2. เปรียบเทียบข้อมูลด้วย memcmp (ถ้าค่าตรงกัน ผลลัพธ์จะเป็น 0)

    if (memcmp(sender_mac, ALLOWED_SENDER_1, 6) == 0) {

        Serial.println("ได้รับข้อมูลจาก: บอร์ดที่ 1 (อนุญาต);

        // ทำการแกะข้อมูล (Deserialize) และประมวลผลต่อตรงนี้

    }

    else if (memcmp(sender_mac, ALLOWED_SENDER_2, 6) == 0) {

        Serial.println("ได้รับข้อมูลจาก: บอร์ดที่ 2 (อนุญาต);

        // ทำการประมวลผลสำหรับบอร์ดที่ 2 ตรงนี้

    }

    else {

        // 3. ข้อมูลจากบอร์ดอื่นๆ ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ จะถูกปฏิเสธ

        Serial.print("ปฏิเสธข้อมูลจาก MAC: ");

        for (int i = 0; i < 6; i++) {

            Serial.printf("%02X", sender_mac[i]);

```

```
        if (i < 5) Serial.print(":");  
    }  
  
    Serial.println(" (ไม่อนุญาต)");  
  
    return; // ออกจากฟังก์ชันทันที ไม่ประมวลผลข้อมูลต่อ  
}  
}
```